



Контроллер заряда солнечных панелей 60А (12/24В; ШИМ) JUTA CM6024Z



Особенности

- 🔌 Простота в эксплуатации
- 🔌 Большой ЖК-дисплей
- 🔌 Автоматическая система определения уровня зарядов аккумуляторов
- 🔌 Автоматическая температурная компенсация тока зарядов аккумулятора
- 🔌 Регулируемый контроль параметров заряда/разряда
- 🔌 Программируемые режимы работы нагрузки
- 🔌 Индикация количества энергии заряда/разряда
- 🔌 Автоматическое отключение нагрузки при низком заряде аккумулятора
- 🔌 Автоматическая защита контроллера от перегрузки
- 🔌 Автоматическая защита от короткого замыкания

Технические характеристики

Ток номинальный	60А
Производитель	JUTA (КНР)
Напряжение номинальное	12В/24В
Максимальное входное напряжение от солнечных панелей	50В
Напряжение окончания заряда (от солнечной панели)	13,8В/27,6В

Напряжение прекращения разряда аккумулятора	10,7В/21,4В
Напряжение повторного подключения нагрузки	12,5В/25,0В
Рабочая температура	от - 10°C до +60°C
Габариты	130x188x62мм
Вес	0,66кг
Гарантия	1год

Описание

Интеллектуальный многоцелевой прибор для регулирования тока заряда аккумуляторов от солнечных панелей. Обладает ЖК-дисплеем с очень удобным интерфейсом, с помощью которого можно настраивать параметры работы контроллера.

Эта модель контроллера поддерживает работу с солнечными панелями мощностью:

- 🔌 до 720Вт при напряжении электростанции 12В
- 🔌 до 1440Вт при напряжении электростанции 24В



Центр альтернативной энергетики

ALTCENTR.RU

450103, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1

email: altcentr@inbox.ru

Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

Напряжение электростанции (12 или 24В) выбирается контроллером автоматически на основе измерения напряжения подключенных аккумуляторов. Напряжение подключаемых к контроллеру солнечных панелей должно быть равно напряжению подключенного аккумулятора.

Данная модель контроллера работает по технологии ШИМ. Она проста в исполнении и суть этой технологии состоит в применении широтно-импульсной модуляции на завершающей стадии процесса заряда аккумуляторов. В самом начале при высокой степени разряда контроллер фактически связывает прямую солнечную панель с аккумулятором. А на завершающей стадии процесса заряда аккумуляторов контроллер отдает часть мощности на нагрузку сети.



ALTCENTR.RU