



Инвертор 3000Вт (12В)

Zonhan

TWM-3000-12V

Особенности

- 🔌 Простота эксплуатации
- 🔌 Компактные размеры
- 🔌 Высокая эффективность
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от перегрузки
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от превышения напряжения
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от короткого замыкания
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от перегрева
- 🔌 USB разъем для заряда электронных устройств с входным напряжением 4.8-5.2В



Технические характеристики

Мощность номинальная	3000Вт
Производитель	Zonhan New Energy (КНР)
Мощность максимальная(10сек)	6000Вт
Напряжение номинальное	12В
Напряжение входное	10В-15В

Напряжение выходное	220В модифицированный синус
Рабочая температура	от - 10°C до +40°C
Уровень шума	до 40дБ
Габариты	430x286x168мм
Вес	8кг
Гарантия	1год

Описание

Инверторы с модифицированной синусоидой являются самыми популярными и выдают эффективное и устойчивое напряжение, которое может питать стандартное электрооборудование. Их можно использовать в областях, где обычное электричество не доступно.

Инвертор предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и надежностью. Превосходные характеристики инвертора сочетаются с простотой использования.



Центр альтернативной энергетики

ALTCENTR.RU

450103, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1
email: altcentr@inbox.ru
Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

Инвертор гарантированно выдает на выходе ток модифицированной синусоиды с частотой 50Гц. Это мощный и долговечный прибор, способный обеспечить бесперебойную работу любой техники. Обладает одним из самых лучших показателей в классе в части энергопотребления холостого хода.

Инвертор имеет несколько защит от перегрузки, короткого замыкания, входа высокого напряжения, высокой температуры, низкого/высокого выходного напряжения, и сигнала низкого заряда батареи.