



## Инвертор 400Вт (12В)

Zonhan

TWM-400-12V

### Особенности

- 🔌 Простота эксплуатации
- 🔌 Компактные размеры
- 🔌 Высокая эффективность
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от перегрузки
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от превышения напряжения
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от короткого замыкания
- 🔌 Автоматическая защита инвертора от перегрева



### Технические характеристики

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Мощность номинальная         | 400Вт                   |
| Производитель                | Zonhan New Energy (КНР) |
| Мощность максимальная(10сек) | 800Вт                   |
| Напряжение номинальное       | 12В                     |
| Напряжение входное           | 10В-15В                 |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Напряжение выходное | 220В<br>модифицированный<br>синус |
| Рабочая температура | от - 10°C<br>до +40°C             |
| Уровень шума        | до 40дБ                           |
| Габариты            | 155x106x56мм                      |
| Вес                 | 1,2кг                             |
| Гарантия            | 1год                              |

### Описание

Инверторы с модифицированной синусоидой являются самыми популярными и выдают эффективное и устойчивое напряжение, которое может питать стандартное электрооборудование. Их можно использовать в областях, где обычное электричество не доступно.

Инвертор предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и надежностью. Превосходные характеристики инвертора сочетаются с простотой использования.

Инвертор гарантированно выдает на выходе ток модифицированной синусоиды с частотой 50Гц. Это мощный и долговечный прибор, способный обеспечить бесперебойную работу любой техники. Обладает одним из самых лучших показателей в классе в части энергопотребления холостого хода.



Центр альтернативной энергетики

**ALTCENTR.RU**

450103, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Сочинская, 15/1

email: altcentr@inbox.ru

Тел. 8 (960) 800 60 30, 8 (347) 299 60 30

Инвертор имеет несколько защит от перегрузки, короткого замыкания, входа высокого напряжения, высокой температуры, низкого/высокого выходного напряжения, и сигнала низкого заряда батареи.

ALTCENTR.RU



**ALTCENTR.RU**